

製品仕様書

製品名 Pt100Ω検査値設定器（愛称：ポケレジ）

型番 Pt-100A（5点モデル）/Pt-100B（10点モデル）

1. 製品概要

本製品は、ユーザーが指定した任意の抵抗値をワンプッシュで出力できる、Pt100（ $=0.003851$ ）疑似信号発生器です。

高精度な抵抗素子と電子制御を組み合わせることで、公称値に対して $\pm 0.005\%$ という極めて高い精度を実現。USB電源駆動により、現場での機動性と実験室レベルの信頼性を両立しました。

2. 主要諸元

項目	仕様内容
対応規格	Pt100(JIS C 1604/IEC60751) $=0.003851$
設定温度範囲	$-200^{\circ}\text{C} \sim +850^{\circ}\text{C}$ （抵抗値オーダー時に指定）
設定点数	5点（Pt-100A）/10点（Pt-100B）

PC との通信

パネル面の (REM.)、(LOC.)スイッチ
により (RS232C) による通信が可能と
なり、コントロールできます。

外形寸法

250 (W) × 80 (H) × 180 (D)
(突起物含まず)

立 川 電 子 株 式 会 社

東京都中野区野方 6-49-9 ダブルメゾン 1F

TEL03-3365-3871 FAX03-3367-1022